



## Combi-12-Axon

2 x Axon-12x3

2 x Ventus-12

Verstärker Empfehlung:

Powersoft T304, 4 x 750 W/8 Ω, 4 x 750 W/4 Ω

Powersoft T604, 4 x 1.250 W/8 Ω, 4 x 1.500 W/4 Ω

## Combi-12sp-Axon

2 x Axon-12x3

1 x Ventus-12

1 x Ventus-12sp

## Axon-12x3

<b>Frequenzgang</b>	100 Hz - 16 kHz (- 10 dB) 140 Hz - 14 kHz (+/- 3 dB)
<b>Abstrahlverhalten</b>	80° x 20°
<b>Belastbarkeit</b>	240 W AES / 480 W program / 960 W peak at 12 Ω
<b>Schalldruck</b>	119 dB SPL AES / 122 dB SPL program / 125 dB SPL peak
<b>Komponenten</b>	12 x 3" Breitband Chassis
<b>Anschlüsse</b>	2 x Neutrik NL4 Speakon IN/OUT (durchgeschliffen), Belegung: 1+/1-
<b>Maße</b>	1.034,5 (H) x 115 (B) x 145 mm (T)

## Ventus-12/12sp

<b>Untere Grenzfrequenz</b>	37 Hz (- 10 dB) 46 Hz (+/- 3 dB)
<b>Belastbarkeit</b>	1.000 W AES / 2.000 W program / 4.000 W peak at 8 Ω
<b>Schalldruck</b>	126 dB SPL AES / 129 dB SPL program / 132 dB SPL peak
<b>Komponenten</b>	1 x 12" Tieftöner mit 4" Schwingspule
<b>Anschlüsse</b>	2 x Neutrik NL4 Speakon IN/OUT (durchgeschliffen), Belegung: 1+/1-
<b>Maße</b>	368 (H) x 480 (B) x 500 mm (T)
<b>Endstufe</b>	4.6 kW, dreikanalig
<b>Verstärkerleistung CH1</b>	2.600 W/ 8 Ω, 2.200 W/ 4 Ω
<b>Verstärkerleistung CH2 &amp; CH3</b>	750 W/ 8 Ω, 1.000 W/ 4 Ω, 750 W/ 2 Ω

