



### Combi-12-Flexi small

- 2 x Flexi-6
  - 1 x Ventus-12
- Verstärker Empfehlung:
- Powersoft T304, 4 x 750 W/8 Ω, 4 x 750 W/4 Ω
  - Powersoft T604, 4 x 1.250 W/8 Ω, 4 x 1.500 W/4 Ω

### Combi-12sp-Flexi small

- 2 x Flexi-6
- 1 x Ventus-12sp

### Flexi-6

<b>Frequenzgang</b>	68 Hz - 21 kHz (- 10 dB) 100 Hz - 20,5 kHz (+/- 3 dB)
<b>Abstrahlverhalten</b>	asymmetrisch 100° bis 50° x 55°
<b>Belastbarkeit</b>	125 W AES / 250 W program / 500 W peak at 16 Ω
<b>Schalldruck</b>	112 dB SPL AES / 115 dB SPL program / 118 dB SPL peak
<b>Komponenten</b>	LF: 1 x 6,5" Tiefmitteltöner HF: 1 x 1" Kompressionstreiber
<b>Anschlüsse</b>	2 x Neutrik NL4 Speakon IN/OUT (durchgeschliffen), Belegung: 1+/1-
<b>Maße</b>	372 (H) x 190 (B) x 217 mm (T)

### Ventus-12/12sp

<b>Untere Grenzfrequenz</b>	37 Hz (- 10 dB) 46 Hz (+/- 3 dB)
<b>Belastbarkeit</b>	1.000 W AES / 2.000 W program / 4.000 W peak at 8 Ω
<b>Schalldruck</b>	126 dB SPL AES / 129 dB SPL program / 132 dB SPL peak
<b>Komponenten</b>	1 x 12" Tieftöner mit 4" Schwingspule
<b>Anschlüsse</b>	2 x Neutrik NL4 Speakon IN/OUT (durchgeschliffen), Belegung: 1+/1-
<b>Maße</b>	368 (H) x 480 (B) x 500 mm (T)
<b>Endstufe</b>	4.6 kW, dreikanalig
<b>Verstärkerleistung CH1</b>	2.600 W/ 8 Ω, 2.200 W/ 4 Ω
<b>Verstärkerleistung CH2 &amp; CH3</b>	750 W/ 8 Ω, 1.000 W/ 4 Ω, 750 W/ 2 Ω

